

# 5 QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

## 1 - Quelques suggestions d'utilisation de votre Terminatel 255

● Une personne de votre entourage (votre secrétaire par exemple), peut vous laisser un message en tapant directement sur votre Terminatel 255, pour que vous le trouviez en interrogeant votre Terminatel 255 à distance. (Choix 9 du sommaire : "laisser un message sur ce Minitel").

➔ Mode d'emploi page 35.

● Vous pouvez enregistrer dans votre répertoire des procédures de services confort<sup>(1)</sup>, de services liés à votre autocommutateur privé (renvoi temporaire, transfert d'appel,...).

● Au cours de l'enregistrement d'une connexion à un service Télétel dans votre répertoire, vous pouvez incorporer une impression automatique et même la déconnexion à ce service.

## 2 - Vous cherchez un service Télétel ?

Composez le 3614, ou 3615, ou 3616 ou 3617, appuyez sur  au signal sonore puis tapez le code : "MGS". Vous obtiendrez les modes d'accès des services Télétel qui vous intéressent. Vous pouvez rechercher un service particulier par son nom ou l'ensemble des services correspondant à un thème (transport aérien, actualité financière, etc...).

## 3 - Vous voulez vous tenir informé de l'évolution des services Télétel ?

Consultez chaque semaine le "Magazine du Minitel" en tapant  sur la 1<sup>ère</sup> page de "MGS" (voir plus haut) :

Vous y découvrirez ce que vous pouvez faire avec votre Terminatel 255 et en particulier des dossiers d'actualité et les dernières informations sur les services Télétel.

## 4 - Un problème ?

Ne le laissez pas sans réponse, appelez votre installateur Telic Alcatel.

VOTRE CONSEIL

**TELIC**  
▼  
**ALCATEL**

4, rue de Chevilly - 94267 Fresnes Cedex  
Tél. : (1) 49 84 50 00 - Télécopie : (1) 49 80 50 05

# VOTRE GUIDE PRATIQUE TERMINATEL 255



**TELIC**  
▼  
**ALCATEL**

© FRANCE TELECOM - Minitel marque déposée par FRANCE TELECOM

(1) Les services confort proposés par FRANCE TELECOM sont :

- le transfert d'appel
- le signal d'appel
- la conversation à trois
- le mémo d'appel

pour tout renseignement, appeler votre Agence Commerciale de FRANCE TELECOM (Tél. : 14 - Appel gratuit).


## SOMMAIRE

- 1 - Installer votre Terminatel 255
- 2 - Une fois pour toutes...
- 3 - Votre répertoire télématique
- 4 - Utiliser votre répondeur télématique
- 5 - Quelques conseils pratiques


N'éteignez pas votre Terminatel 255 : mettez-le en "veille" (touche ) lorsque vous ne l'utilisez pas. Votre Terminatel 255 restera sous tension pour bénéficier en permanence toutes ses fonctions et en particulier du répondeur télématique.

# 1


## INSTALLER VOTRE TERMINATEL 255



1 - Raccordez l'écran au clavier en prenant bien soin d'enfoncer le petit connecteur jusqu'au déclic.




2 - Branchez la prise de courant et la prise téléphonique et effectuez les vérifications correspondantes.



3 - Mettez les piles de sauvegarde de la mémoire.



4 - Placez l'appareil devant vous de manière à avoir bien en vue le voyant rouge situé dans la partie haute du clavier.



5 - Allumez l'appareil. (Interrupteur en bas à droite de l'écran). Vous voyez alors la lettre "F" apparaître en haut et à droite de l'écran tandis qu'un bip sonore vous indique que votre Terminatel 255 est prêt.

Pour plus de détails : ➔ Mode d'emploi pages 2 à 4.

# 2

## UNE FOIS POUR TOUTES...

Pour fonctionner correctement, votre Terminatel 255 a besoin d'une programmation initiale. Cela ne vous prendra que quelques minutes en suivant les indications ci-dessous :

### 1 - Programmez l'horodateur

Appuyez successivement sur  et .

La page Sommaire du Terminatel 255 apparaît.

Tapez  ("programmer l'horodateur") puis .

Appuyez sur  pour accéder aux heures.

Tapez les heures (2 chiffres de 00 à 23).

Tapez les minutes (2 chiffres de 00 à 59).

Puis  pour passer à la date.

Appuyez sur  pour accéder au jour.

Tapez le jour (2 chiffres de 01 à 31).

Tapez le mois (2 chiffres de 01 à 12).

Tapez l'année (2 derniers chiffres).

Pour plus de détails : ➔ Mode d'emploi page 23.

L'Horodateur est programmé, appuyez sur  pour revenir au sommaire.

### 2 - Programmez le téléphone

Revenez au sommaire, si besoin est, à l'aide des touches  puis .

Tapez  ("programmer le téléphone") puis  sonnerie : appuyez sur la barre d'espace en bas du clavier pour choisir l'une des 5 mélodies (essayez les avec la touche ). Le réglage du volume se fait à l'aide de la vis sous le clavier.

Puis .

indicatif de zone : tapez  pour l'ILE DE FRANCE (rien pour les autres régions).

Puis .

l'accès à l'international : tapez    (si vous êtes sur un réseau privé d'entreprise faites précéder le "19" du numéro pour accéder au réseau public (le N° "pour sortir")).

Puis .

l'accès à l'interzone : tapez    (précédé éventuellement du N° "pour sortir").

Puis .

accès au réseau public : rien si vous êtes en ligne directe, sinon tapez le numéro "pour sortir".

Puis .

attente de la tonalité : tapez .

Appuyez sur  pour revenir au sommaire.

Pour plus de détails : ➔ mode d'emploi page 15.

Votre téléphone est programmé. Assurez-vous qu'il fonctionne, sinon vérifiez la position des cavaliers de réglage du téléphone (➔ Mode d'emploi page 5) et sa programmation (➔ mode d'emploi page 15).

### 3 - Programmez votre mot de passe

➔ Mode d'emploi page 37.

Vous pouvez entrer un mot de passe personnel dans votre Terminatel 255 : il vous permettra de réserver à votre propre usage certaines informations ou utilisations (messages reçus, répertoire, connexion à un service Minitel). Entrer un mot de passe est même indispensable si vous voulez consulter votre Terminatel 255 à distance.

Revenez au sommaire, si besoin est, à l'aide des touches  puis .

Tapez  ("protection par mot de passe") et .

Puis .

messages reçus : agissez sur la barre d'espace (en bas du clavier) pour choisir de protéger ou non la lecture de vos messages reçus.

Puis  et .

Entrez votre mot de passe (8 chiffres ou lettres au maximum).

Pour plus de détails : ➔ Mode d'emploi page 37.

Votre mot de passe est programmé, revenez au sommaire avec la touche .

Pour verrouiller votre Terminatel 255, reportez-vous au Mode d'emploi (➔ Mode d'emploi page 38).

Attention si vous perdez votre mot de passe, vous êtes obligé de retirer les piles et de débrancher votre Terminatel 255 pour effacer toute la mémoire, et donc de tout programmer et saisir à nouveau.

# 3 VOTRE RÉPERTOIRE

## 1 - Organiser votre répertoire

Pour pouvoir retrouver plus facilement vos correspondants, il est conseillé d'organiser votre répertoire selon un ordre logique, par exemple :

### ● classement thématique :

- N<sup>os</sup> de téléphone professionnels
- N<sup>os</sup> de téléphone privés
- Accès au réseau Télétel : 11, 3614, ...
- Services Télétel utilisés fréquemment
- N<sup>os</sup> utiles
- ...

Ou encore

### ● classement alphabétique :

dans ce cas, utilisez la possibilité d'insertion entre 2 lignes pour conserver votre classement lorsque vous ajoutez un nouveau numéro  
Pour plus de détails : ➔ Mode d'emploi page 16

### Un répertoire-type :

01 MGS	18 Lambert	35 Renvoi de poste
02 Magazine du Minitel	19 Secrétariat	36 Sonnerie générale
03 A.F.P.	20 JHG	37 Appel standard
04 Code Postal	21 Maintenance inform.	38 Agence Commerciale
05 Horaires avions	22 -	39 -
06 Horaires SNCF	23 Entrepôt	40 -
07 Réservation SNCF	24 Garage	41 Alphapage JNP
08 Banque	25 Atelier	42 -
09 Bourse	26 Coursier	43 -
10 The Source	27 Usine Créteil	44 -
11 Annuaire Électronique	28 Usine Champigny	45 Domicile
12 SCRIP	29 Usine Torcy	46 -
13 t ↑ 36 13	30 Usine Villeurbanne	47 -
14 t 2 36 14	31 Aéroport Orly	48 -
15 t 3 36 15	32 Aéroport Roissy	49 -
16 t 3P 36 16	33 Taxis	50 -
17 t 4 36 17	34 -	51 Boîte aux lettres

Le numéro enregistré sur la fiche 51 du répertoire est accessible instantanément grâce à la touche "Appel express": 

## 2 - Inscrire dans votre répertoire

### ● Inscrire un numéro de téléphone :

Appuyez sur  pour accéder au répertoire.

Tapez le N° de la fiche du répertoire que vous voulez remplir puis .

**Nom** : tapez le nom qui apparaîtra sur la page du répertoire puis .

**N° tél** : tapez le numéro complet de téléphone avec les indicatifs éventuels. Pour les connexions automatiques en mode Minitel, faites suivre le numéro par un "C" (exemple : 3614C).

Puis .

**Notes** : vous disposez de deux lignes pour mémoriser, si vous le souhaitez, numéro de poste de votre correspondant, adresse, remarques, code de porte, etc...

Puis .

**Fiche à protéger** : choisissez de protéger ou non cette fiche. Si oui, le nom et le numéro ne seront accessibles, lorsque le Terminatel 255 sera en position verrouillée, qu'au possesseur du mot de passe.

Appuyez sur  pour revenir au répertoire.

Répétez l'opération pour remplir d'autres fiches vierges.

### ● Mémoriser un numéro pendant l'appel

Appelez votre correspondant.

Pendant (ou après) la communication,

appuyez sur  pour accéder au répertoire.

Tapez le numéro de la fiche du répertoire dans laquelle vous voulez mémoriser ce numéro puis .

Tapez le nom.

Puis  : le numéro est mémorisé.

Appuyez sur  pour revenir au répertoire.

### ● Mémoriser l'accès à un service Télétel

Appelez et consultez le service Télétel manuellement jusqu'à la page où vous souhaitez arriver automatiquement lors d'appels ultérieurs.

Appuyez sur .

Tapez le numéro de la fiche du répertoire que vous voulez remplir puis .

Tapez le nom du service.

Puis  : Toute la procédure que vous avez effectuée avant d'appuyer sur  est mémorisée. Elle apparaît sous forme de tirets à côté de "accès automatique".

Appuyez sur  pour revenir au service.

Une autre fois  pour revenir au répertoire.

N.B. Si l'accès automatique à un service Télétel n'aboutit plus à la page désirée, cela signifie que le mode d'accès à ce service a été modifié par son fournisseur. Il vous suffit d'effectuer à nouveau l'enregistrement. Pour plus de détails : ➔ Mode d'emploi pages 17 à 19

## 3 - Appeler à partir du répertoire

Appuyez sur la touche , puis tapez les deux chiffres du numéro de la fiche du répertoire ou les premières lettres de son nom. L'appel est lancé.

La fiche n° 51 peut être appelée encore plus simplement en appuyant sur la touche "Appel Express" : .

Pour plus de détails : ➔ Mode d'emploi page 20



# 5 QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

## 1 - Quelques suggestions d'utilisation de votre Terminatel 255

● Une personne de votre entourage (votre secrétaire par exemple), peut vous laisser un message en tapant directement sur votre Terminatel 255, pour que vous le trouviez en interrogeant votre Terminatel 255 à distance. (Choix 9 du sommaire : "laisser un message sur ce Minitel").

➔ Mode d'emploi page 35.

● Vous pouvez enregistrer dans votre répertoire des procédures de services confort<sup>(1)</sup>, de services liés à votre autocommutateur privé (renvoi temporaire, transfert d'appel,...).

● Au cours de l'enregistrement d'une connexion à un service Télétel dans votre répertoire, vous pouvez incorporer une impression automatique et même la déconnexion à ce service.

## 2 - Vous cherchez un service Télétel ?

Composez le 3614, ou 3615, ou 3616 ou 3617, appuyez sur  au signal sonore puis tapez le code : "MGS". Vous obtiendrez les modes d'accès des services Télétel qui vous intéressent. Vous pouvez rechercher un service particulier par son nom ou l'ensemble des services correspondant à un thème (transport aérien, actualité financière, etc...).

## 3 - Vous voulez vous tenir informé de l'évolution des services Télétel ?

Consultez chaque semaine le "Magazine du Minitel" en tapant  sur la 1<sup>ère</sup> page de "MGS" (voir plus haut) :

Vous y découvrirez ce que vous pouvez faire avec votre Terminatel 255 et en particulier des dossiers d'actualité et les dernières informations sur les services Télétel.

## 4 - Un problème ?

Ne le laissez pas sans réponse, appelez votre installateur Telic Alcatel.

VOTRE CONSEIL

**TELIC**  
▼  
**ALCATEL**

4, rue de Chevilly - 94267 Fresnes Cedex  
Tél. : (1) 49 84 50 00 - Télécopie : (1) 49 80 50 05

# VOTRE GUIDE PRATIQUE TERMINATEL 255



**TELIC**  
▼  
**ALCATEL**

© FRANCE TELECOM - Minitel marque déposée par FRANCE TELECOM

(1) Les services confort proposés par FRANCE TELECOM sont :

- le transfert d'appel
- le signal d'appel
- la conversation à trois
- le mémo d'appel

pour tout renseignement, appeler votre Agence Commerciale de FRANCE TELECOM (Tél. : 14 - Appel gratuit).